

# Slagmoersleutel 1/2" 18V

## DTW300RTJ

Accu 1/2" slagmoersleutel 330Nm LXT 18V + 2x BL1850B +  
1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1800 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	330 Nm
Capaciteit standaard bout	M 20
Capaciteit harde bout	M 16
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Lichte, compacte accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- De auto stop modus met 3 reactietijden stopt de machine automatisch zodra de bout of moer voldoende vast- of losgedraaid is.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de vier-traps elektronische snelheidskeuze.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- Varioschakelaar met extra modus om sneller over te gaan naar de maximum snelheid.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geïntegreerde ledverlichting voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare

**EAN 0088381898041**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**195584-2**

snellader DC18RC



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**450128-8**

accubeschermkap



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**195584-2**

snellader DC18RC



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197422-4**

Li-ion accu BL1860B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B



## ■ Algemeen toebehoren